

Wie funktioniert das Anlernen zwischen Treiber und Fernbedienung?

Das geht schnell und einfach so:

1. LED-Panel am Wandschalter ausschalten (stromlos machen) - für ca. 10 Sekunden

2. Strom einschalten => **das LED-Panel leuchtet**

3. nun **nacheinander** folgende Tasten auf der FB drücken:

- Zifferntaste "1"

- Taste "ID"

- Zifferntaste "1"

- Taste "ID"

4. **Das LED-Panel wird kurz dunkel**

4a. Gelegentlich (selten) passiert nach dem o.g. "1-ID-1-ID" kein kurzer Blinker. Dann sofort noch ein drittes Mal:

- Zifferntaste "1"

- Taste "ID"

Nun sollte das LED-Panel aber kurz dunkel werden

5. Sofort am Wandschalter ausschalten (stromlos machen) - für ca. 10 Sekunden

Der Anlernvorgang ist nun abgeschlossen und das LED-Panel sollte sich nun nach dem Einschalten mit der FB steuern lassen.

Anmerkung: Bitte darauf achten, dass die Programmierung (siehe Punkt 3-5) innerhalb von 10 Sekunden erfolgen muss. Sonst wurde der Vorgang vielleicht nicht korrekt gespeichert.

Hinweis:

Mit der Zifferntaste "1" wurde das LED-Panel auf Kanal 1 programmiert.

Jedes weitere LED-Panel kann eine eigene Kanalnummer bekommen und wird dadurch getrennt schaltbar bzw. ansteuerbar.